

Электронный замок CLUB Z602CP.5



Характеристики

Тип установки	Врезной
Вид замка	Электронный
Способ запирания	Электронный способ запирания
Цвет изделия	CP - Хром полированный
Тип продукции	Основная продукция
Тип фасада	Плитные материалы

Модельный ряд

Цвет изделия

CP - Хром полированный

BL - Матовый чёрный

Описание

CLUB Z602 — электронный замок для установки на лицевую сторону фасада из плитных или металлических материалов (однослойных и двухслойных).

Продуманный корпус устройства **состоит из блока считывания, который монтируется с лицевой стороны фасада**, и с помощью гибкого шлейфа соединяется с корпусом замка (для этого в фасаде необходимо сделать вырез). Для открывания фасада используется браслет.

Ключ-браслет KL02 (2 штуки, красного и чёрного цвета) **входит в комплект с устройством**. Он выполнен из гипоаллергенного силикона и имеет регулировку по охвату руки, что важно для людей разной комплекции. На браслеты можно **нанести логотип компании** — отличный способ продвижения бренда.

Замок оснащён двумя режимами работы: **FREE и ONLY (установлен по умолчанию)**, которые можно переключать с помощью иглы (идёт в комплекте) в соответствии с инструкцией через специальное отверстие.

Режим FREE: пользователь выбирает любой открытый шкафчик и с помощью браслета может закрыть его и открыть один раз. После того, как пользователь закрыл замок своим браслетом — сторонним разблокировать не получится.

Режим ONLY: пользователь только конкретным ключом-браслетом может многократно открыть / закрыть строго определённый шкафчик (рекомендуется пронумеровать шкафчики и ключи-браслеты).

За счёт 4-х батареек (тип AA), замок **обеспечит до 10 000 циклов открывания-закрывания фасада**. Специальный звуковой сигнал в устройстве **напомнит о низком заряде элементов питания**. Чтобы аварийно подпитать замок, в комплекте с Z602 поставляется адаптер USB-JACK-2.5, он подходит для подключения к Power Bank и зарядному устройству с выходом 4,8-6V.

Корпус устройства **имеет скруглённую форму** с острыми гранями, а ответная планка снабжена толкателем, который помогает открыть фасад, что позволяет исключить установку лицевой фурнитуры.

В комплект входит:

- корпус замка (1 шт.),
- блок считывания (1 шт.),
- ответная планка (1 шт.),
- ключ-браслет EM Marine, 125KHZ (2 шт.),
- игла для переключения режимов,
- адаптер для аварийного открывания USB-JACK-2,5 (1 шт.),
- крепёж для ответной планки ST 3,5x20 (3 шт.),
- крепёж ST 4x12 для однослойного стального фасада (2 шт.),
- крепёж ST 4x30 для фасада из плитных материалов и двухслойного стального фасада (2 шт.),
- крепёж ST 3x8 для фиксации крышки отсека с батарейками (1 шт.),
- инструкция.

Батарейки в комплект не входят.

В связи с технологической особенностью электронных замков, при соприкосновении блоков считывания может происходить блокировка их работы. Для исключения возможности блокировки замков, рекомендуется учитывать направление открывания фасадов и, при необходимости, сместить блоки считывания таким образом, чтобы обеспечить расстояние минимум 1 см между ними в открытом положении.