

# Электронный замок CODEX Z603BL.5



## Характеристики

Тип установки	Врезной
Вид замка	Электронный
Способ запираения	Электронный способ запираения
Цвет изделия	BL - Матовый чёрный
Тип продукции	Основная продукция
Тип фасада	Плитные материалы

## Модельный ряд

### Тип установки

Накладной

Врезной

### Цвет изделия

CP - Хром полированный

BL - Матовый чёрный

## Описание

**CODEX Z603** — электронный кодовый замок с сенсорными кнопками для установки с лицевой части фасада. Совместим с мебелью из плитных материалов (толщиной от 16 до 20 мм), а также с металлическими фасадами (толщиной от 0,5 до 1,5 мм).

Замок состоит из **сенсорной клавиатуры на лицевой части фасада, а также поворотного механизма с обратной стороны фасада**, который открывает / блокирует его в зависимости от набранного кода. Для установки замка потребуются просверлить сквозное отверстие в фасаде.

Поворотный механизм с лицевой стороны фасада может быть использован в качестве ручки.

Замок оснащён двумя режимами работы: **FREE и ONLY (установлен по умолчанию)**, которые можно переключать с помощью специального пароля управления (информация в инструкции).

**В режиме FREE** на конкретный цикл закрывания / открывания конкретный пароль от 4 до 15 цифр. Пользователь выбирает любой открытый шкафчик и с помощью своего пароля может закрыть его и открыть один раз. После того, как пользователь закрыл замок — никто другой его уже не откроет: потребуется указать индивидуальный пароль.

**В режиме ONLY** каждому шкафчику с замком присваивается индивидуальный пароль. Пользователь сможет использовать шкафчик только зная пароль от конкретного шкафчика (рекомендуется нанести идентификацию на шкафчики).

Для дополнительной сохранности кода от чужих глаз — в замке **предусмотрена соответствующая функция – распознавание ложного кода**: с помощью сенсорной панели можно добавить несколько любых цифр до и после реального кода (в таком случае пароль будет неизменным, а цифры до и после него всегда можно изменять в произвольном порядке). **Подробная информация указана в инструкции.**

Модель оснащена **специальной звуковой индикацией, которая предупредит о низком уровне заряда батареи (тип CR 2032 3V)**. При необходимости её можно легко заменить на внешней части корпуса устройства без сбрасывания кода. Если новой батареи нет, и не работает сенсорная панель, а замок требуется открыть в сжатые сроки — поможет специальный кабель micro USB, не более 5V (приобретается отдельно), либо мастер-ключ KL03.B (приобретается отдельно).

### В комплект с замком входит:

- замок (1 шт.),
- ответная планка (1 шт.),
- язычок поворотный (1 шт.),
- гайка (1 шт.),
- игла (1 шт.),
- крепёж ST 3x25 (1 шт.),
- крепёж ST 3x23 (1 шт.),
- крепёж ST 4x10 для ответной планки (2 шт.),
- крепёж ST 3x6 для стального фасада (2 шт.),
- прижимная пластина для плитных фасадов (1 шт.),
- инструкция.

**Батарейки в комплект не входят.**